

Induktionswok Modell 3500

239766

Edelstahlgehäuse. Einfach zu reinigender Fettfilter. Digitaler Leistungsregler. Die Einstellungen reagieren sofort auf High-/Low-Anpassungen. Ausschließlich mit der Wokpfanne 239773 zu verwenden. Zulässige maximale Beladung des Geräts: 20 kg.



Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Spannung (V)	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Heizelement	: Induktion
Elektriker erforderlich	: Nein
Materialien	: Edelstahl
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 340
Tiefe (mm)	: 450
Höhe (mm)	: 130
Eingangsleistung (W)	: 3500
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 340x450x(H)130

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369239766
Intrastat-Nummer	: 84198180
Bruttogewicht (kg)	: 8.24
Nettogewicht (kg)	: 7.21
Export carton length (mm)	: 540
Export carton width (mm)	: 420
Export carton height (mm)	: 340
Quantity per export carton	: 2
Verkaufseinheiten pro Palette	: 32
Verpackungsmaterial Kunststoff:	gB3

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu